

EINRICHTUNG DER 2N ENTRYCOM IP AN DER AVM FRITZ!BOX WLAN 7270

Die AVM Fritz!Box WLAN 7270 unterstützt ab der Firmware 54.04.70 auch den Anschluss von SIP Telefonen und Endgeräten als Nebenstelle. Stellen Sie daher sicher, dass auf Ihrer AVM Fritz!Box die aktuellste Firmware vorhanden ist. Die direkte Videoübertragung über den SIP Proxy der Fritz!Box wird mit der getesteten Firmware noch nicht unterstützt (Stand 09/2009).

Die Videoübertragung kann per IP Direktruf (PTP) zu einem H.264/H.263 Endgerät erfolgen, Alternativ können IP Videotelefone mit mJPEG (z.B. Snom) oder das 2N IP Eye Softwaretool das Kamerabild direkt an der 2N EntryCom IP abgreifen und darstellen.

2N ENTRYCOM IP MIT DER FRITZ!BOX VERBINDEN

Um die EntryCom IP an der FRITZ!Box anzumelden, führen Sie einfach die beschriebenen Schritte nacheinander durch.

Schließen Sie die EntryCom IP an einem LAN Port der Fritz!Box an. Stellen Sie dabei sicher, dass die EntryCom IP auf DHCP steht, d.h. die IP automatisch von der Fritz!Box zugewiesen bekommt.

2N ENTRYCOM IP AN DER FRITZ!BOX ANMELDEN

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der **FRITZ!Box** auf.
2. "Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "System" > "Ansicht"
3. Aktivieren Sie die Expertenansicht und klicken Sie auf "Übernehmen".
4. "Telefonie" > "Telefoniegeräte"



5. Klicken Sie auf "Neues Gerät einrichten".

6. Wählen Sie die Option "Telefon" aus und bestätigen Sie mit "Weiter".

FRITZ!Box

Startmenü Einstellungen

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

- Telefon (ggf. mit Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät

In die FRITZ!Box integriert

- Faxempfang
- Anrufbeantworter

Weiter > Abbrechen

7. Wählen Sie im Ausklappmenü für den Anschluss die Option "LAN/WLAN (IP-Telefon)" aus und bestätigen Sie mit "Weiter".

FRITZ!Box

Startmenü Einstellungen

Telefon anschließen

- Schließen Sie das Telefon an einen freien FON-Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT) bereit.
- Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.
LAN/WLAN (IP-Telefon)
- Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon:
IP-Telefon 1

< zurück Weiter > Abbrechen

8. Geben Sie ein frei wählbares Kennwort ein. Klicken Sie noch nicht auf "Weiter"!

FRITZ!Box

Startmenü Einstellungen

Einstellungen im IP-Telefon

Richten Sie auf dem angebandenen IP-Telefon eine Internetrufnummer mit den aufgeführten Anmeldedaten ein. Bitte geben Sie ein Kennwort an.

Benutzername 620

Kennwort

Kennwortbestätigung

Registrar fritz.box

< Zurück Weiter > Abbrechen

9. Rufen Sie über den Webbrowser die Benutzeroberfläche der **2N EntryCom IP** auf.
10. "Advanced Settings" > "SIP Settings"
11. Tragen Sie folgende Anmeldedaten ein und klicken Sie auf speichern:

Display Name:	2N EntryCom IP
User ID:	Wird in der der FRITZ!Box angezeigt (z.B. 620)
Domain:	IP Adresse der Fritz!Box
Use auth ID:	YES
Auth ID:	Wird in der der FRITZ!Box angezeigt (z.B. 620)
Passwort:	Tragen Sie das vergebene Benutzerpasswort ein
Local SIP-Port	5060
Proxy adress:	IP Adresse der Fritz!Box
Proxy port:	5060
Register EntryCom IP:	YES
Reg. expires:	120
Registrar adress:	fritz.box
Registrar port:	5060

12. Klicken Sie jetzt in der Benutzeroberfläche der **FRITZ!Box** jetzt auf "Weiter".

13. Ziehen Sie den Stromstecker (bei POE Versorgung der 2N EntryCom IP den Netzwerkstecker) und stecken Sie diesen wieder ein. Die 2N EntryCom IP startet neu und meldet sich an der Fritz!Box an.

14. Die FRITZ!Box überprüft die Anmeldung der EntryCom IP. Sobald die 2N EntryCom IP sich erfolgreich angemeldet hat, bestätigen Sie mit "Weiter" und die Anmeldung ist abgeschlossen.

RUFNUMMER IN DER 2N ENTRYCOM IP EINTRAGEN

Rufen Sie über den Webbrowser die Benutzeroberfläche der **2N EntryCom IP** auf. Auf der Statusseite werden Ihnen die aktuellen Informationen und der Anmeldestatus dargestellt. Öffnen Sie den Menüpunkt "Basic Settings" > "Phone Book" und wählen Sie den zu konfigurierenden Taster aus.

1. Aktivieren Sie die Funktion des Tasters indem Sie im "Position enabled" auf YES einstellen.
2. Im Feld "Number 1" tragen Sie die interne Rufnummer ein, welche nach Betätigung des Tasters angewählt werden soll. Fest vorgegeben sind in der Fritz!Box folgende Nummern: **1 für Phone 1, **2 für Phone 2 und **9 für den Gruppenruf.
3. Klicken Sie auf speichern, die Einstellungen werden übernommen und die Konfiguration ist abgeschlossen.

The screenshot shows the configuration interface for a 2N EntryCom IP. The left sidebar contains a menu with 'Basic Settings' expanded to 'Phone book'. The main content area is divided into four sections:

- General settings:** 'Position enabled' is set to 'Yes' (indicated by a red arrow). 'Position name' is an empty text field.
- Phone numbers:** 'Number 1' is set to '**1' (indicated by a red arrow). 'Time profile' is set to '[not used]'. 'Number 2' and its 'Time profile' are also present but not highlighted.
- User activation & deactivation:** 'Activation code' and 'Deactivation code' are empty text fields. 'User current state' is 'Active' with a 'Change' button.
- User door-lock codes:** 'Lock 1 code' and 'Lock 2 code' are empty text fields.

At the top, there is a navigation bar with a 'Go to' field containing the number '10'.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Produktinformationen über die 2N EntryCom IP sowie Hilfestellungen finden Sie im Internet unter www.2N-EntryCom.de bzw. www.keil-telecom.de oder per Telefon über unsere Supporthotline 01805/ 345 835 (14 ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min).

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle genannten Zeichen, Produkt- und Firmennamen bzw. Logos stehen unter dem Schutz der jeweiligen Inhaber (Marken- und Firmenschutz, Urheberrecht, Leistungsschutzrechte).