

EINRICHTUNG 2N ENTRYCOM IP DIREKTRUF ZU GRANDSTREAM GXV-3140

Das Grandstream GXV-3140 ist ein VoIP Videotelefon mit einem TFT-LCD Farbdisplay und unterstützt die Darstellung des H.264 Videostream der 2N EntryCom IP.

Herstellerlink: <http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-telephony/gxv3140>

EINRICHTUNG

Folgende Einstellungen sind für einen IP-Direktcall von der 2N EntryCom IP zum Grandstream GXV-3140 vorzunehmen. **Hinweis:** Für den Direktcall ist nur der Account 1 am GXV-3140 verwendbar!

1.	Login am Webinterface des GXV-3140 - ggf. GXV-3140 vorher auf Werkseinstellungen zurücksetzen.	
2.	Account 1 >> Account Active	YES (Haken setzen)
3.	Account 1 >> SIP Server :	[Hier bitte die IP Adresse der 2N EntryCom IP eintragen]
4.	Account 1 >> General Settings >> SIP-User ID und Authenticate ID:	11 (Beispiel)
5.	Account 1 >> SIP-Settings:	SIP Registration = No (Haken entfernen)
6.	Account 1 >> SIP-Settings:	Local SIP-Port: 5060
7.	Advanced Settings >> General Settings >> Use Random Port :	NO (Haken entfernen)
8.	GXV-3140 neu starten (reboot)	
9.	Login an der 2N EntryCom IP	
10.	Basic Settings >> Account 1 >> General settings >> Position enabled :	YES
11.	Basic Settings >> Account 1 >> Phone numbers >> Number 1 :	sip: 11@192.168.0.106 :5060 (11 aus Beispiel Punkt 3)
12.	Speichern	

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Produktinformationen über die 2N EntryCom IP sowie Hilfestellungen finden Sie im Internet unter <http://www.2N-EntryCom.de> bzw. <http://www.keil-telecom.de> oder per Telefon über unsere Supporthotline 01805/ 345 835 (14 ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min).

Stand 08/ 2011

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle genannten Zeichen, Produkt- und Firmennamen bzw. Logos stehen unter dem Schutz der jeweiligen Inhaber (Marken- und Firmenschutz, Urheberschutz, Leistungsschutzrechte).